



静音电控门锁说明书

欢迎您使用贝好系列锁具
请仔细阅读本说明书以便正确使用锁具

一、产品简介

本锁具适用于家庭、楼宇、宾馆、办公室等场合。具有技术性能好和安全可靠,使用时间长、关门无噪音、环保、节能、使用方便等优点。

是我公司自主研发生产的专利产品，特点是：

用稳定可靠的机械控制机构实现开锁延时，开门更方便，锁门更及时，接线更简单

独特的开锁机构实现了开锁不受门的变形和反弹所造成不开锁的缺点，在使用电开时只需很小的电流即可。

更能适合电源和主机开锁电流较低以及寒冷与砂尘严重的地区使用。

独特的强制开锁机构更为理性的设计。兼备其他锁具的安装孔位，更换旧锁更为方便并预留内装电路板孔位，可增加刷卡、指纹、遥控开锁等功能。

产品选型：

BH06-A型 适用锁体需安装在门框上的往外拉开的门或者锁体只能安装在门扇上的往内推开的门，

BH06-B型 适用锁体需安装在门框上的往内推开的门或者锁体只能安装在门扇上的往外拉开的门，

请根据需装锁门及门框的结构参照下列示意图选购合适的型号及适配的锁栓座。两种基本型所带后缀字母为各种升级和变型产品，所购型号请注意包装盒上的标记。

产品安装： 请将说明书背面的安装模板图根据安装要求粘贴在门或门框上，参考图示的安装尺寸打孔并使用所配带的安装螺钉紧固锁具，勿使用焊接固定以免损坏锁具。如有特殊需要也可订制安装底板。安装时锁栓座外壳与锁体外壳之间为5~6mm间隙。锁栓轴在锁舌口的中间部位。无特殊要求所提供锁具的拨叉孔位为标准孔位，需更换原1073型锁具的请订购装配左、右开门拨叉的锁具。

接线说明： 该产品接线方法非常简单，只需将主机上两根开锁线(L1、L2)分别与锁内电磁线圈的两根引出线连接不分正负，并将热收缩管套上，用打火机加热收缩即可，实现塑胶密封绝缘。

操作方法：

正常开锁：通过对讲、刷卡、遥控等功能输出开锁电流至锁具即实现电控远程开锁。通过旋转钥匙或面盖旋扭旋转一半左右开锁并松开复位，然后推或拉开门。如因门变形严重和反弹力过大造成锁未完全打开时需推或拉动门使至消除反弹力即可顺利开门。

强制开锁：当正常开锁无效时，旋转钥匙或旋扭至底并保持不动即可强制打开锁舌上的止动块，然后同时推或拉即可开门。

二、电气性能与参数

工作电压：DC9-12V

最大压降：1VDC

开锁功率：4W

电源线路电阻： $<1.5\Omega$

适应温度：-20°C-60°C

使用寿命： >50 万次

瞬间电流：1.5A

开锁线路电阻： $<6\Omega$

适应温度：20%-70%

通电时间：0.25秒

噪音： <30 Db

绝缘强度：250V(2分钟无击穿)

三、安装示意图

